

Firmwareupdate für MultiFax

Die Firmware bestimmt die Grundfunktionen und Anwendungsmöglichkeiten Ihres Multifunktionsgerätes. T-Com ist um Verbesserungen und Innovationen bemüht. Mit der COMPANION SUITE IH können Sie ein Firmware-Update vornehmen.

- 1 Informieren Sie sich auf der T-Com Startseite www.t-com.de/faq über die aktuelle Firmwareversion, die für Ihr Multifunktionsgerät angeboten wird.
- 2 Die Firmwareversion, mit der Ihr Gerät arbeitet, können Sie abfragen, indem Sie am PC auf Start > Programme > Companion Suite > COMPANION SUITE IH > Companion – Update Device klicken.

Es öffnet sich nebenstehendes MF UpdateDevice- Fenster:

Klicken Sie auf Angaben zur Version, um zur letztständigen Gerätefirmware zu gelangen.

Mit der Menüfunktion 83 können Sie die Firmwareversion direkt am Gerät abfragen:

Drücken Sie OK-Taste – 83. Geben Sie mit der Zifferntastatur folgenden Code ein: 704100. Drücken Sie die OK-Taste. Sie werden gefragt, ob Sie sicher sind, diese Funktion durchzuführen.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Display zeigt die aktuelle Firmwareversion an.

- 3 Laden Sie die Firmwaredatei, und speichern Sie diese auf Ihrem PC.

- ! Durch das Firmwareupdate werden alle Telefonbucheinträge sowie gespeicherte Fax-, SMS- und MMS-Nachrichten gelöscht.
Archivieren Sie das Telefonbuch mit dem COMPANION – ADRESSBUCH oder kopieren Sie die Einträge in das Windows Adressbuch. Drucken Sie gespeicherte Fax-, SMS- oder MMS-Nachrichten vor dem Firmwareupdate aus, um Datenverluste zu vermeiden.

- 4 **Wählen Sie** im MF UpdateDevice-Fenster unter Firmwaredatei, die geladen werden soll, die gespeicherte Firmwaredatei. **Klicken Sie** anschließend auf Ladevorgang starten, um die aktuelle Firmwaredatei auf das Multifunktionsgerät zu übertragen.

- ! Überprüfen Sie, ob am Display die Meldung BOOTLOADER WRITING erscheint, da sich Ihr Gerät für den Updatevorgang im Bootloader- Modus befinden sollte.
Trennen Sie während des Updatevorganges auf keinen Fall die USB-Verbindung!
Warten Sie, bis die Firmwareaktualisierung beendet ist, um weitere Funktionen an Ihrem Multifunktionsgerät durchführen zu können.

- 5 Je nach verwendetem Betriebssystem ist beim erstmaligen Firmwareupdate Folgendes zu beachten.
Windows 98 SE - ME: Am PC-Bildschirm erscheinen einige Fenster, die jedoch von selbst zugehen.
Windows 2000 (SP 3): Es kann ein zusätzliches Warnfenster am PC-Bildschirm erscheinen. Sie können auf Ja klicken, um das Firmwareupdate abzuschließen.
Windows XP (SP 2): Es kann ein zusätzliches Warnfenster am PC-Bildschirm erscheinen.
Wählen Sie Nein, diesmal nicht und **klicken Sie** auf Weiter. Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um das Firmwareupdate zu beenden.

