

# Zeitgesteuerte Umstellung eines DeutschlandLAN SIP-Trunks auf einen CompanyFlex SIP-Trunk

**Release 11.01.03.107** ermöglicht es die Konvertierung eines DeutschlandLAN SIP-Trunks in einen CompanyFlex SIP-Trunk nicht nur sofort, sondern auch zu einem beliebigen Zeitpunkt durchzuführen. Dazu finden Sie im Menü **Telefonie** den Assistenten **CompanyFlex-Konverter**:

Home **Telefonie** WLAN Internet & Netzwerk

## Telefonie

- **Telefone und Faxgeräte**  
Statusinformationen der Endgeräte
- **Anschlüsse**  
+4991111223: 10-20 Nicht registriert  
CompanyFlex SIP-Trunk Nicht registriert

**Anschlüsse**

Hier können Sie alle Einstellungen vornehmen, die zum Erstellen und Einrichten einer VoIP-Verbindung erforderlich sind.

**Benutzer**

In diesem Abschnitt werden Sie durch alle Einstellungen geführt, die erforderlich sind, um einen Benutzer zu erstellen und einzurichten.

**Interne Rufnummern**

In diesem Abschnitt werden Sie durch alle Einstellungen geführt, die erforderlich sind, um eine interne Nummer und die ausgehende Signalisierung einzurichten.

**Endgeräte**

In diesem Abschnitt werden Sie durch alle Einstellungen geführt, die erforderlich sind, um ein Endgerät einzurichten.

**Kalender**

Hier können Sie die Zeiten für den Tag/Nacht-Betrieb konfigurieren. Je nach Einrichtung der Endgeräte legen Sie damit fest, zu welchem Zeitpunkt eingehende Rufe an welchen Geräten signalisiert werden.

**Rufverteilung**

In diesem Abschnitt legen Sie die Verteilung eingehender Rufe fest.

**Optionen**

Hier können Sie die Ländereinstellungen festlegen.

**CompanyFlex-Konverter**

Hier können Sie einen bestehenden DeutschlandLAN SIP-Trunk in einen CompanyFlex SIP-Trunk konvertieren.

### Hinweis

Der Assistent wird Ihnen nur dann angezeigt, wenn auf Ihrer Digitalisierungsbox ein DeutschlandLAN SIP-Trunk eingerichtet ist, der noch nicht konvertiert ist, oder wenn sich noch Einträge in der Liste der Konvertierungsaufträge befinden.

Wenn Sie den Assistenten aufrufen, wird Ihnen zunächst eine Liste mit bestehenden Konvertierungsaufträgen angezeigt. Dabei werden sowohl ausstehende als auch bereits erledigte Aufträge angezeigt:

TELEFONIE > COMPANYFLEX-KONVERTER

## Konvertierungsaufträge

SIP-Trunk	Geplantes Datum	Konvertiert am	Status
+4991111223	17.08.2021, 13:00:00		  

Mit der Schaltfläche **Neu** können Sie einen neuen Eintrag anlegen. Die Einrichtung gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst legen Sie fest, welcher DeutschlandLAN SIP-Trunk konvertiert werden und zu welchem Zeitpunkt dies geschehen soll:

TELEFONIE > COMPANYFLEX-KONVERTER > BEARBEITEN

## Konvertieren Sie Ihren DeutschlandLAN SIP-Trunk in einen CompanyFlex SIP-Trunk.

**SIP-Trunk**

+4991111223

**Sofort konvertieren**

Deaktiviert - geben Sie unten einen Umstellungszeitpunkt an

**Tag der Umstellung**

Tag    Monat    Jahr

**Zeit der Umstellung**

Stunde    Minute

00     00

Im Feld **SIP-Trunk** können Sie unter den eingerichteten DeutschlandLAN SIP-Trunks wählen. Wenn Sie den Schalter **Sofort konvertieren** aktivieren, wird die Umstellung des Anschlusses sofort begonnen, sobald Sie Ihre Angaben auf dieser Seite bestätigen.

Im zweiten Abschnitt geben Sie die Einrichtungsdaten Ihres CompanyFlex SIP-Trunks ein. Sie finden sie in Ihren Vertragsunterlagen:

## Richten Sie Ihren CompanyFlex SIP-Trunk ein.

**Telefonie-Benutzername**      **Telefonie-Passwort**      **Registrierungsrufnummer**

          

**Ausgehender Proxy**

.primary.companyflex.de

Wenn Sie Ihre Angaben mit **Übernehmen** bestätigen, wird ein entsprechender Eintrag erstellt, und die Konvertierung findet entweder sofort oder zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt statt.

Ist die Konvertierung erfolgreich erledigt, wird der Eintrag in der Liste der Konvertierungsaufträge nicht gelöscht, sondern bleibt zu Ihrer Information erhalten, bis Sie ihn selbst entfernen:

## Konvertierungsaufträge

SIP-Trunk	Geplantes Datum	Konvertiert am	Status
CompanyFlex SIP-Trunk	17.08.2021, 12:45:00	17.08.2021, 12:45:00	 

### Hinweis

Sobald ein Konvertierungsauftrag erfolgreich erledigt worden ist (erkennbar am grünen Statussymbol), wird die Konfiguration Ihrer Digitalisierungsbox automatisch gespeichert. Wenn Sie nach dem Erstellen eines Eintrags die Betriebsart Ihrer Digitalisierungsbox wechseln, bevor die Konvertierung erfolgt ist, müssen Sie den Eintrag allerdings neu anlegen, er kann nicht automatisch übernommen werden.